方型迴轉警示燈



馬達 迴轉





安裝方向 正向













如何選型

KJB-420-RYGB 4

				_
(1)	(2)	(3)		
\odot		•		

①蜂鳴器 空白=無蜂鳴器 B=附蜂鳴器	② 層數 1=1層 2=2層 3=3層 4=4層	③ 額定電壓 02=DC 24V 10=AC 100V 20=AC 220V	④ 燈色 R=紅 Y=黃 (從上到下)	G=綠 B=藍
---------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	------------

選購品

詳見 P. 97~P. 102


產品描述	型號
壁掛支架含外蓋	SZ-023
壁掛支架	SZ-008

燈泡編號	型號
10	D02401003A-F1
12	D01200503A-F1

規格

適用電晶體	NPN
蜂鳴器聲音	1種 (嗶─嗶─),僅 KJB 型
音量調整	可調整

尺寸圖 (mm)



標準品

型號	層數	額定電壓	燈泡	編號	燈色	消耗電壓 (KJ)	消耗電壓 (KJB)	重量
KJ(B)-102-R/Y/G/B	1	DC 24V	24V 10W	10	紅/黃/綠/藍	13.3W	13.9W	1.0kg
KJ(B)-110-R/Y/G/B	1	AC 100V	12V 5W	12	紅/黃/綠/藍	7.5W	7.8W	1.2kg
KJ(B)-120-R/Y/G/B	1	AC 220V	12V 5W	12	紅/黃/綠/藍	7.5W	7.8W	1.2kg
KJ(B)-202-RY/RG	2	DC 24V	24V 10W	10	紅、黃/紅、綠	26.6W	27.2W	1.5kg
KJ(B)-210-RY/RG	2	AC 100V	12V 5W	12	紅、黃/紅、綠	12.5W	12.9W	2.0kg
KJ(B)-220-RY/RG	2	AC 220V	12V 5W	12	紅、黃/紅、綠	12.5W	12.9W	2.0kg
KJ(B)-302-RYG	3	DC 24V	24V 10W	10	紅、黃、綠	40.0W	40.6W	2.0kg
KJ(B)-310-RYG	3	AC 100V	12V 5W	12	紅、黃、綠	17.3W	17.7W	2.5kg
KJ(B)-320-RYG	3	AC 220V	12V 5W	12	紅、黃、綠	17.3W	17.7W	2.5kg
KJ(B)-402-RYGB	4	DC 24V	24V 10W	10	紅、黃、綠、藍	53.3W	53.9W	2.5kg
KJ(B)-410-RYGB	4	AC 100V	12V 5W	12	紅、黃、綠、藍	22.1W	22.5W	3.0kg
KJ(B)-420-RYGB	4	AC 220V	12V 5W	12	紅、黃、綠、藍	22.1W	22.5W	3.0kg